

Bedienungsanleitung

GL.E27T-10W-62K-86oLM

Leistungsmerkmale:

LED-Glühlampe für Notbeleuchtungsanlagen.

Erhöhte Schaltfestigkeit, 230 V AC 50 Hz / 165 - 246 V DC.



ACHTUNG: Nicht für den Einsatz in Haushalten vorgesehen!!

Sicherheitshinweise:

Achtung: Arbeiten am 230V Netz dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal unter Berücksichtigung der landesüblichen Installationsvorschriften ausgeführt werden. Vor der Montage ist die Netzspannung freizuschalten.

Achtung: Bei Schäden oder Folgeschäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Diese Bedienungsanleitung ist vor der Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Geeignet zur Verwendung in Zentralbatterieanlagen als Bereitschaftsleuchte

Für Systeme:

- mit einer Systemnennspannung von 216/220V DC
- ausgelegt für Ladeschlussspannungen von offenen und geschlossenen Bleibatterien
- bei NC-Batterien ist der Einsatz von Gegenzellen zur Spannungsbegrenzung auf max. 250V DC notwendig
- nicht mit Einzelleuchtenüberwachung kombinierbar



Technische Daten:

Gewicht:	200 g
Maße:	112 x 60 (Hxd)
Betrieb:	230 V AC 50 Hz / 165 - 246 V DC
Sockel:	E27
Lichtstrom:	860lm
Leistung:	10W
Lichtfarbe:	6200K (Kaltweiß)
Betriebstemperatur:	0°C - 35°C