

## Sicherheitshinweise:

Die Installation darf nur durch qualifizierte Fachkräfte durchgeführt werden, die entsprechend geschult wurden und über entsprechende Zulassungen gemäß den lokalen Vorschriften verfügen.

Ausführliche Informationen erhalten Sie in der Betriebs- und Installationsanleitung

## 1. Leuchtenadresse ermitteln



Tipp: QR Code Fotografieren

## 2. Anmelden am System



1. In dieses Feld klicken



2. Kennwort „inst“ eingeben




3. Anlage einschalten am Tableau und am Display (Ein = L1,L2,L3,L4 gelb)




4. Leuchten-Menü aufrufen


## 3. Adresse für neue Leuchten programmieren




1. Leuchte auswählen



2. Das Feld Seriennummer antippen




3. Seriennummer der neuen Leuchte eintragen



4. Prüfen, ob Seriennummer korrekt übernommen wurde



5. Gruppenauswahl öffnen (um Fehler zu vermeiden, alle Leuchten übertragen)



6. „Alles“ auswählen



7. Neue Konfiguration senden




8. Wenn der Sendevorgang erfolgreich war, ist keine Leuchte mehr angewählt

## 4. Funktionstest ausführen



Erwartetes Ergebnis



## 5. RMA-Schein ausfüllen